

# DPA

DANSK  
PRODUCENT  
ANSVAR

# Procedure for tildelingsordningen 2024

Dansk Producentansvar, marts 2024

DPA er en forkortelse for Dansk Producentansvar. DPA varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatører samt biler og udbetaling af skrotningsgodtgørelse for biler.

Producentansvaret har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige produkttyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen. De til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på [www.producentansvar.dk](http://www.producentansvar.dk).

De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU-direktiver for samme produktområder, nemlig det såkaldte (W)EEE-direktiv, Batteridirektiv og ELV-direktiv. Også disse direktiver findes på [www.producentansvar.dk](http://www.producentansvar.dk).

Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør tager et livcyklusbaseret ansvar for sine produkter - fra design til produkterne er udtjente og skal miljøbehandles. Formålet er at fremme den cirkulære økonomi, hvor både produktion og miljøbehandling skal ske med størst muligt hensyn til og udnyttelse af de miljøfarlige, men også værdifulde ressourcer, der findes i denne type produkter.

Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens.

Der kan anvendes følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatører og ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler.

## Indhold

Beregningsmetode og tildelingskriterier .....	3
Tildelingsordningen generelt .....	3
Tildelingsperioden.....	4
Etablering af kommunale indsamlingssteder .....	4
Beregning af producentens tildeling .....	5
Efterreguleringer .....	5
Trin i beregningsmetode.....	6
Tilbageagningsfaktor .....	6
Markedsandel.....	7
Over-/undersamling .....	8
Endelige tildeling.....	9
Tildeling af kommunale indsamlingssteder .....	10
Oprettelse af nye indsamlingssteder i tildelingsperioden .....	10
Individuelle registreringer .....	10
Tildelingskriterier for tildeling af producenter uden for en kollektiv ordning .....	10
Markedsandele .....	10
Skæringsmængde .....	10
Sikkerhedsstillelse .....	11
Øvrige tildelingskriterier – den prioriterede liste .....	11
Offentliggørelse af tildelingen .....	13

# Beregningsmetode og tildelingskriterier

I henhold til reglerne om producentansvar beskriver dette dokument de procedurer, beregningsformler og øvrige kriterier, som DPA anvender til at beregne den enkelte producents andel af elektronikaffald og udtjente bærbare batterier, som skal afhentes i de enkelte kommuner. Fordelingen af udtjent elektronisk udstyr og bærbare batterier fra husholdninger benævnes "tildelingsordningen".

Tildelingsordningen omfatter både tildeling af individuelle producenter og de kollektive ordningers indsamlingspligt på de kommunale indsamlingssteder.

## Tildelingsordningen generelt

I henhold til reglerne om producentansvar skal producenter og importører af elektrisk udstyr og bærbare batterier (herefter EE-udstyr og BAT), som bruges i husholdninger, tilbagetage/indsamle en forholdsmæssig andel af elektronikaffald og udtjente bærbare batterier (herefter WEEE og BAT) fra borgere i kommunerne. Den forholdsmæssige andel baseres på producentens andel af markedsførte mængder, som er afsat på det danske marked.

### Følgende overordnede principper gør sig gældende ved tildelingen:

- De affaldsfraktioner som tildeles producenten, skal være tilsvarende de produktkategorier, som producenten markedsfører.
- Producenten kan vælge at lade en kollektiv ordning varetage de administrative og praktiske opgaver ved indsamlingen og den efterfølgende miljøbehandling.

### WEEE og BAT fra husholdninger bliver normalt indsamlet på følgende måder:

1. Via kommunale indsamlingssteder
2. Via indsamlingssteder etableret af de kollektive ordninger
3. Via tilbagetagning, som foranstalles af den enkelte producent (benævnes "egen indsamling") fx i forbindelse med salg på salgsstedet.

Tildelingsordningen omfatter alene de kommunale indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier. DPA tildeler således kun kommunale indsamlingssteder, som er registreret hos DPA. Alle 3 indsamlingskanaler, som vist ovenfor, indgår dog altid i opgørelsen af den totale indsamlede mængde i Danmark.

## Tildelingsperioden

En tildelingsperiode er på 12 måneder. Perioden strækker sig fra 1. september til 31. august. En producent, som har fået tildelt et geografisk område, skal i hele perioden afhente alt WEEE og BAT, der stammer fra den eller de tildelte fraktioner på alle kommunale indsamlingssteder i området.

## Etablering af kommunale indsamlingssteder

De kommunale indsamlingssteder er etableret af kommunerne og bliver drevet af den enkelte kommune eller af et fælleskommunalt affaldsselskab. Et indsamlingssted modtager husholdningselektronikaffald og bærbare batterier fra kommunens borgere mv. På det kommunale indsamlingssted sorteres WEEE og BAT i de fraktioner, som er lovfastsat i bekendtgørelserne. Disse fremgår af nedenstående tabel:

*Tabel 1: De lovfastsatte WEEE- og BAT-fraktioner på kommunale indsamlingssteder:*

1a	1b <sup>1</sup>	2	3	4	5	6	BAT
Stort udstyr	Mellemstort udstyr	Udstyr til temperaturudveksling	Småt og småt IT-udstyr	Skærme og monitorer	Lyskilder	Solcellepaneler	Bærbare batterier

Producenten eller dennes kollektive ordning afhenter WEEE og BAT fra indsamlingsstederne, når dette er fordelt i de angivne fraktioner. Kommunen registrerer sine indsamlingssteder og opsamlingsmateriel via DPA's hjemmeside. Det er kommunen, der fastlægger antallet af indsamlingssteder for elektronikaffald og bærbare batterier i sit geografiske område. De registrerede indsamlingssteder kan søges frem på hjemmesiden [www.producentansvar.dk](http://www.producentansvar.dk)

---

<sup>1</sup> Fraktion 1a og 1b skal sammenholdes ved indberetning pr. producent som kategori 1: Stort udstyr.

# Beregning af producentens tildeling

Producenten skal tilbagetage sin forholdsmæssige andel af WEEE og BAT fra de kommunale indsamlingssteder. For at kunne beregne producentens andel af WEEE og BAT fraktionerne indberetter producenterne årligt deres markedsførte og indsamlede mængder pr. kategori.

I forbindelse med beregningerne anvendes en række data og beregningsformler. Disse er beskrevet i den følgende oversigt. Beskrivelsen indeholder de komponenter, der indgår i den kvantitative beregning af tildelingen. Bemærk, at der findes komponenter, der kun anvendes i forbindelse med beregninger for nogle produktområder, men ikke for andre. Det skyldes at lovgivningen ikke er harmoniseret på tværs af alle lovområder.

I beregningerne anvendes senest indberettede mængder, dvs. mængder solgt det foregående kalenderår, og som er indberettet i indeværende års indberetningsperiode. Der medtages kun mængder som er oprettet inden indberetningens afslutning d. 1. april.

## Efterreguleringer

På baggrund af de data, som bliver indberettet til producentregisteret hos DPA hvert år senest 31. marts, bliver producenten tildelt for en efterfølgende periode på 12 måneder, der starter 1. september hvert år. Der kan være behov for at efterregulere for følgende forhold:

- **Free-rider mængder:** Efterregulering for en producent, som efter producentansvaret blev indført, er blevet opmærksom på, at denne er omfattet af producentansvar og har været det i tidligere år uden at være registreret. Af lovgivningen fremgår det, at producenten skal påtage sig producentansvar med tilbagevirkende kraft, såfremt producenten ikke blev rettidigt registreret. Dette sker ved at registrere de manglende mængder i det lovpligtige register hos DPA. Disse mængder benævnes free-rider mængder.
- **Efterreguleringer for fejlregistreringer og manglende registreringer:** Det har vist sig, at der kan være fejl i de mængdeoplysninger, som er indberettet for producenten i løbet af den årlige lovfastsatte indberetningsperiode. Disse fejl eller senere indberettede reeksporterede mængder vil først blive registreret i indberetningsperioden året efter og vil derfor først indgå i førstkommande tildeling, efter fejlen er rettet. Bemærk, at der ikke efterreguleres for fejlregistreringer eller for reeksporterede mængder for tidsperioder, som ligger mere end to kalenderår tilbage i tid, dvs. for det indberetningsår, der ligger umiddelbart før det aktuelle indberetningsår. Typer af fejlregistreringer kan være:
  - Fejl i allerede registrerede markedsførte mængder, herunder fradrag for ikke tidligere registrerede reeksporterede mængder
  - Fejl i allerede registrerede tilbagetagne mængder indsamlet af producenten
  - Fejl i allerede registrerede tilbagetagne mængder indsamlet af den kollektive ordning
- **Over-/underindsamling:** Kompensering for at de indsamlingssteder, som producenten blev tildelt i den foregående tildelingsperiode, ikke leverede den forventede mængde. Eller at producenten af andre årsager ikke har fået indsamlet den tildelte mængde. Dette betegnes (over-/underindsamling).
- **Producenter som træder ind på markedet efter 1. april:** Efterreguleringen gælder for nye producenter, der registrerer sig midt i en tildelingsperiode og derfor ikke kan nå at levere data til beregning af den etablerede tildelingsordning. Dvs. årligt efter 1. april. Sådanne producenter efterreguleres efter følgende princip:

Producenten skulle have været tildelt indsamling i det år, hvor producenten trådte ind på markedet. I praksis kan det ikke lade sig gøre, da tildelingen allerede er beregnet. I den efterfølgende periode tildeles producenten derfor både for den kommende nye periode og for den forgangne periode, som producenten ikke nåede at deltage i. Det sker i praksis ved, at producenten vil have en underindsamling svarende til deres markedsandel, da de jo ikke har været tildelt i foregående periode.

## Trin i beregningsmetode

Selve beregningen af tildelingen foregår i fire trin, som består af følgende del-beregninger:

- Tilbagetagningsfaktor
- Markedsandel inkl. korrektion af reeksport og efterreguleringer, samt indsamlingsprocent
- Over-/underindsamling
- Den endelige tildeling

## Tilbagetagningsfaktor

Der beregnes en tilbagetagningsfaktor for hver fraktion. Tilbagetagningsfaktoren beregnes ved at dividere den totalt indsamlede mængde i DK med den totalt markedsførte mængde i DK i indberetningsåret. Det er altså den andel, der totalt set er indsamlet i indberetningsåret i DK i forhold til, hvor meget der er markedsført, og som tilsvarende totalt set forventes at blive indsamlet i forhold til næste års markedsførte mængder. Tilbagetagningsfaktoren bruges til at bestemme producentens forventede indsamling i næste tildelingsperiode.

## Definitioner

### Totalt markedsført i DK, kun for indberetningsåret (kg):

Den totale markedsførte mængde for alle producenter med mængder i fraktionen fra *indberetningsåret (kalenderår-1)*, fratrukket reeksport. Mængden bruges til beregning af tilbagetagningsfaktoren. Rettelser til sidste år, samt free-rider mængder medtages ikke her, da tilbagetagningsfaktoren kun skal afspejle, hvor meget der er tilbagetaget i det aktuelle indberetningsår.

### Totalt indsamlet i DK, kun for indberetningsåret (kg):

Den totale indsamlede mængde for alle producenter med mængder i fraktionen fra *indberetningsåret (kalenderår-1)*. Mængden bruges til beregning af tilbagetagningsfaktor og over-/underindsamling og er inkl. kommunalt indsamlede, kollektivt indsamlede og egen indsamlede mængder. Rettelser til sidste år, samt free-rider mængder medtages ikke her, da tilbagetagningsfaktoren kun skal afspejle, hvor meget der er tilbagetaget i det aktuelle indberetningsår.

## Beregninger pr. kategori

Tilbagetagningsfaktor	= Totalt indsamlet i DK, kun for indberetningsåret (kg) / Totalt Markedsført i DK, kun for indberetningsåret (kg)
-----------------------	--

## Markedsandel

### Definitioner

#### Markedsført, indberetningsår (kg):

Mængden af produkter i kg, som er solgt på det danske marked i den pågældende kategori/slutbruger.

#### Reeksport (kg):

Mængden af produkter i kg, som er solgt til en anden dansk virksomhed, der derefter har eksporteret produkterne ud af landet i samme år. I beregningen trækkes reeksporten fra den markedsførte mængde, da der ikke længere vil være en tilbagetagningsforpligtelse i DK for disse produkter.

Reeksport gælder kun for elektronik (WEEE), og den indberettede reeksporterede mængde er kun gyldig, hvis eksportøren har underskrevet en reeksporterklæring (pdf), og producenten har uploadet denne i systemet inden indberetningsperiodens afslutning.

#### Rettelser - Efterreguleringer for fejlregistreringer:

Der kan i indberetningsperioden rettes mængder fra sidste indberetningsår (kalenderår-2). Ændringer for markedsførte og reeksporterede mængder lægges til eller trækkes fra i den nye tildeling. Dvs. at hvis producenten sidste år indberettede en markedsført mængde på 100 kg, og nu har rettet mængden til 80 kg, så skal der trækkes 20 kg fra i den nye tildeling.

#### Free-rider mængder:

Markedsførte og reeksporterede mængder for tidligere år end indberetningsåret (år-1), som er indberettet siden 1. april sidste år. De indberettede free-rider mængder skal lægges til i den nye tildeling.

#### Markedsført, Total (kg):

Totalt markedsført kg for producenten. Inkl. mængder fra indberetningsår (fratrasket reeksport), samt rettelser til sidste år og free-rider-mængder fra tidligere år.

#### Totalt markedsført i Danmark (kg):

Totalt markedsført i hele DK. Mængden bruges til at beregne producentens markedsandel i forhold til den nye tildeling. Mængden er inkl. rettelser til sidste år, samt free-rider mængder og fratrukket reeksport.

#### Markedsandel, Total (%):

For producenter, der har været *geografisk* tildelt i sidste tildelingsperiode, bruges markedsandelen fra sidste tildelingsperiode til at beregne over-/underindsamling. I beregningen af den nye tildeling, anvendes altså kun sidste års markedsandel for producenter, der fysisk har været tildelt at stå for indsamlingen i én eller flere kommuner i sidste tildelingsberegning.

### Beregning pr. kategori

Markedsandel, Total (%)	=Markedsført, Total (kg) / Totalt markedsført i Danmark (kg)
-------------------------	--

## Over-/underindsamling

Denne efterregulering er etableret for at kompensere for den afvigelse, der kan opstå, fordi man ved årets begyndelse *ikke* kender fordelingen af de fremtidige markedsandele og den præcise fremtidige mængde EE-udstyr eller bærbare batterier, der vil forefalde som affald i kommunerne. Efterregulering består i at regulere for afvigelsen mellem producentens beregnede markedsandel, som skal tages tilbage, og den mængde, som producenten reelt har indsamlet det foregående kalenderår. Denne afvigelse indarbejdes i efterfølgende tildelingsperiode.

Har en producent tilbagetaget mere end sin beregnede markedsandel, fratrækkes denne mængde producentens markedsandel i den efterfølgende periode. Tilsvarende vil en producent, som har tilbagetaget en mindre mængde end sin markedsandel, få tillagt den manglende mængde til sin andel af udtjente produkter i den efterfølgende tildelingsperiode.

### Definitioner

#### Faktisk indsamlet, indberetningsår (kg):

Mængden som producenten har tilbagetaget i den pågældende kategori/fraktion i indberetningsåret. Mængden er summen af mængder, der er indsamlet kommunalt, kollektivt, samt evt. egen indsamling.

#### Totalt indsamlet i Danmark, indberetningsår (kg):

Totalt indsamlet i Danmark i indberetningsåret. Mængder fra tidligere år indgår ikke i mængden, da mængden skal afspejle, hvad der er indsamlet i forhold til sidste tildeling.

#### Over-/underindsamling (kg og %):

Først beregnes over-/underindsamling i % ved at trække kollektive ordning / producentens faktisk indsamlede andel (%) for indberetningsåret fra sidste års markedsandel (%) for de producenter og ordninger, der var fysisk tildelt sidste år.

Har den kollektive ordning / producenten indsamlet mindre end sidste års markedsandel, så får de en underindsamling, som lægges til årets tildelingsmængde. Har producenten indsamlet mere end sidste års markedsandel er det en overindsamling, der trækkes dette fra årets tildelingsmængde.

Herefter beregnes over-/underindsamlingen i kg ved at gange over-/underindsamling i % med den totalt indsamlede mængde i DK.

### Beregning pr. kategori

Faktisk indsamlet andel, indberetningsår (%)	=Faktisk indsamlet, indberetningsår (kg) / Totalt indsamlet i Danmark, indberetningsår (kg)
Markedsandel, sidste år (%)	Markedsandel overført fra sidste år.
OU-indsamling (%)	=Markedsandel, sidste år (%) - Faktisk indsamlet andel, indberetningsår (%)
OU-indsamling (kg)	OU-indsamling (%) * Totalt indsamlet i DK, indberetningsåret (kg)



## Endelige tildeling

### Definitioner

#### Forventede indsamlingsmængde (kg):

Findes ved at gange den markedsførte mængde (kg) med tilbagetagningsfaktoren for pågældende fraktion / slutbruger. Det er den mængde, som producenten forventes at skulle tage tilbage i forhold til deres nuværende markedsandel.

#### Tildelingsmængde (kg):

Tildelingsmængden er den forventede indsamlingsmængde, korrigeret for over-/underindsamling, som er indsamlet for meget eller for lidt i forhold til sidste års markedsandel (over-/underindsamlingen i kg). Dvs. minus evt. overindsamling eller plus evt. underindsamling.

Det er denne mængde, som skal bruges til at beregne håndteringsgebyrer og sikkerhedsstillelse.

#### Tildelt andel (%):

Findes ved at dividere producentens tildelingsmængde med den totale sum af tildelingsmængder.

Andelen anvendes til den geografiske fordeling af kommuner.

#### Positivt tildelte andele (%):

Pga. overindsamling, kan det godt ske, at der er kollektive ordninger, som får en negativ tildelingsmængde / tildelt andel. Dvs. at den overindsamlede mængde overstiger årets forventede tildelte mængde.

Når tildelingen skal fordeles mellem kommunerne, kan man ikke tildele en negativ mængde. Derfor fjernes de negative andele.

#### Tildelt andel, korrigeret (%):

Når de negative andele fjernes, vil summen af positive andele have en total på over 100%. Vi kan ikke tildele mere en 100%, da vi kun kan tildele det, der er. Derfor korrigeres nu blandt de, der har en positiv andel, så der tildeles præcis 100%.

### Beregning pr. fraktion

Forventet indsamlingsmængde (kg)	=Markedsført, Total (kg) * Tilbagetagningsfaktor Inkl. rettelser til tidligere år, samt free-rider mængder.
<b>Tildelingsmængde (kg)</b>	<b>Forventet indsamlingsmængde (kg) + Over-/underindsamling (kg)</b>
Tildelt andel (%)	Tildelingsmængde (kg) / Total tildelingsmængde (kg)
Total af positivt tildelte andele (%)	Summen af positivt tildelte andele (%)
<b>Tildelt andel, korrigeret (%)</b>	<b>Den tildelte andel (%) / Total af positivt tildelte andele (%)</b>

## Tildeling af kommunale indsamlingssteder

DPA beregner en forventet indsamlet mængde WEEE og BAT ved at tage gennemsnittet af kommunens totalt og reelt indsamlede mængde per fraktion i de seneste 3 år, divideret med 3:

Kommunens forventede mængde WEEE og BAT (3 års gennemsnit) (kg)	$= (\text{Indsamlede mængde for år-1} + \text{Indsamlede mængde for år-2} + \text{Indsamlede mængde for år-3}) / 3 \text{ (kg)}$
---	--

Når denne beregning er foretaget, tildeler DPA de enkelte geografiske områder med tilhørende indsamlingssteder til producenterne i forhold til hver deres markedsandel for den enkelte fraktion. Områderne kan bestå af en eller flere sammenhængende kommuner, men der tildeles ikke geografiske delområder inden for en kommune.

Tildelingen af de enkelte kommuner sker pr. fraktion. Det er nødvendigt, da producentens markedsandele typisk varierer fra fraktion til fraktion. Resultatet kan blive, at flere producenter får tildelt samme kommune, men med hver sin fraktion som ansvarsområde. I værste fald betyder det, at der kan være op til 8 forskellige producenter, som har ansvaret for at afhente udtjente produkter fra hver sin fraktion på indsamlingsstederne i den samme kommune.

### Oprettelse af nye indsamlingssteder i tildelingsperioden

Hvis der bliver oprettet nye indsamlingssteder i et område i tildelingsperioden, skal den producent, som har ansvaret for én eller flere fraktioner i kommunen, også afhente de samme fraktioner fra det nye indsamlingssted.

## Individuelle registreringer

### Tildelingskriterier for tildeling af producenter uden for en kollektiv ordning

Ved tildeling af indsamlingsforpligtelser til individuelle producenter gør de samme kriterier sig gældende som for de kollektive ordninger. Om en producent kan tildeles selv at skulle afhente elektronikaffald eller bærbare batterier beregnes på lige vis ud fra kriterierne for tildeling.

### Markedsandele

Der tildeles efter markedsandele opgjort på baggrund af de markedsførte mængder pr. fraktion. Markedsandelen er beregnet inklusive korrektioner til mængder fra tidligere år.

### Skæringsmængde

Det er afgørende, at den mængde, den individuelle producent forventes at indsamle i en fraktion, er stor nok til, at denne kan tildeles en hel kommunes mængde i en fraktion for en tildelingsperiode. Denne mængde kaldes en skæringsmængde.

Grundlaget for afgørelse om individuelle producenters tildeling af WEEE og BAT i kommunerne baseres<sup>2</sup> på den kvartil af kommuner med mindst indsamlede mængder WEEE og BAT i en given fraktion beregnet ud fra et gennemsnit af 3 års reelt indsamlede mængder.

Varsling af individuelle producenter

Ud fra de nævnte kriterier beregnes hvert år hvilke producenter, der kan tildeles en geografisk kommune i en given fraktion. De individuelt registrerede producenter varsles herefter om, at de bliver tildelt indsamling i den kommende tildeling og anbefales samtidig at indgå i en kollektiv ordning. Derfor forekommer det sjældent, at en individuel producent ender med reelt selv at foretage indsamlingen.

På hjemmesiden [www.producentansvar.dk](http://www.producentansvar.dk) gives vejledning til, hvordan en individuel producent kan etablere den IT-baserede relation til den pågældende kollektive ordning i producentansvarsregistret.

### **Sikkerhedsstillelse**

Hvis en individuel producent ikke kan tildeles en fraktion i en kommune, skal denne i stedet afgive en individuel økonomisk sikkerhedsstillelse. Dette er beskrevet i et særskilt dokument vedr. sikkerhedsstillelse.

## **Øvrige tildelingskriterier – den prioriterede liste**

Tildelingen baseres som nævnt på producenternes markedsandele pr. fraktion samt et gennemsnit af 3 års reelt indsamlede mængder pr. kommune. Når denne beregning er foretaget, tildeler DPA geografisk de enkelte kommuner med tilhørende indsamlingssteder til producenterne og de kollektive ordninger. Tildelingen af de enkelte kommuners indsamlingssteder sker pr. fraktion, da producentens markedsandele typisk varierer fra fraktion til fraktion.

Resultatet kan derfor ofte blive, at flere producenter eller kollektive ordninger får tildelt samme kommune, men med hver sin fraktion som ansvarsområde.

I tabellen på næste side vises resultatet af de seneste drøftelser med de kollektive ordninger, hvor der blev opnået enighed om følgende supplerende tildelingsprincipper og den prioriterede rækkefølge, som principperne vægtes efter. DPA foretager tildelingen med kommunen som mindste tildelingsenhed:

---

<sup>2</sup> Fra og med tildelingen år 2021

Table 2: Prioriteret liste over tildelingskriterier – senest revideret maj 2019

Kriterier for tildeling (prioriteret rækkefølge)		Formål
Ved nedenstående prioriterede principper tildeler DPA de geografiske områder i Danmark, hvorfra producenterne i den kommende tildelingsperiode skal afhente elektronikaffald i form af de seks elektronikaffaldsfraktioner og bærbare batterier:		Opfyldelse af lovkrav
1	<b>Markedsandele</b> Der tildeles efter markedsandele opgjort på baggrund af de markedsførte mængder pr. fraktion. Markedsandelen er beregnet inklusive reguleringer fra tidligere år.	Opfyldelse af lovkrav
3a	<b>Stratificering i geografiske områder</b> Producenten skal i forhold til sin markedsandel tildeles indsamling af elektronikaffald og batterier i tre geografiske områder: Område 1: Region Hovedstaden og Region Sjælland. Område 2: Region Nordjylland og Region Midtjylland. Område 3: Region Syddanmark. Producenten kan tildeles indsamling i færre områder, hvis markedsandelen er for lille til, at tildelingen kan fordeles på tildelingsenheder i alle tre områder.	Sikrer, at producenterne tildeles at afhente elektronikaffald over hele landet og udligner evt. geografisk betinget diversitet i elektronikaffaldet.
3b	<b>Ikke-brofaste øer</b> Hvert 3. år skal der foretages et skift i tildelingen af ikke-brofaste øer, hvor skiftet er vigtigst i rækkefølgen: Bornholm Samsø Ærø Fanø Læsø	Sikrer, at omkostningerne ved færgetransport ikke tildeles de samme producenter over en længere periode.
4	Kommunerne skal grupperes på en sådan måde, at de så vidt muligt udgør et sammenhængende geografisk område.	Optimering af indsamlingslogistikken.
5	Der skal være færrest mulige producentordninger pr. kommune. Så vidt muligt holdes fraktion 1 og 2 sammen. Tildelingskriterierne vedr. burfraktionerne er senest ændret, så følgende er gældende i ny prioriteret rækkefølge: 1. Alle burfraktioner holdes om muligt sammen 2. Fraktion 1b og 3 holdes om muligt sammen 3. Fraktion 3 og 4 (+6) holdes om muligt sammen.	Sikrer, at kommunen betjenes af færrest mulige producenter på alle genbrugspladser. Optimerer indsamlingslogistikken.
6	<b>Mindste tildelingsenhed</b> Den mindste tildelingsenhed er kommunen. Der tildeles sådan, at der forekommer færrest mulige ændringer i forhold til sidste års tildeling, med hensyn til hvilke producenter, som har ansvaret for de enkelte fraktioner i områderne.	Sikrer, at kommunen får så få skift i producenter /kollektive ordninger som muligt. Giver mulighed for at etablere stabile samarbejdsrelationer.
7	Hvis kommunen indgår i fælles kommunale affaldsselskaber, er affaldsselskabet om muligt mindste tildelingsenhed. Det bemærkes, at visse affaldsselskaber har en sådan størrelse, at der må ses helt bort fra dette kriterie.	Sikrer, at kommunen/ affaldsselskabet betjenes af samme kollektive ordning(er) på alle genbrugspladser.

# Offentliggørelse af tildelingen

Tildelingen bliver offentliggjort på DPA's hjemmeside [www.producentansvar.dk](http://www.producentansvar.dk).

De tildelte geografiske områder fremgår af 8 Danmarkskort, som viser tildelingen til de kollektive producentordninger for hver af de 7 elektronikaffaldsfraktioner og for bærbare batterier.

DPA informerer producenten om hvilke områder med tilhørende indsamlingssteder, virksomheden har fået tildelt.

Producenten skal straks derefter informere kommunen om hvilke operatører, der vil varetage de praktiske opgaver. Opgaverne indeholder levering af opsamlingsmateriel og afhentningen af elskrot for de enkelte fraktioner.

Kommunen får ligeledes besked om resultatet af tildelingen. Det sker via en e-mail sendt til adresserne, som er registreret af kommunen under de enkelte indsamlingssteder hos DPA.

Dansk Producentansvar, 2024

Vester Farimagsgade 3, 2.  
DK-1606 København V  
Tlf. 3915 5161

E-mail: [info@producentansvar.dk](mailto:info@producentansvar.dk)

Web: [www.producentansvar.dk](http://www.producentansvar.dk)